



RUSH ER40

Le casque gaming RUSH ER40 impressionne à la fois acoustiquement et visuellement : le driver de 50 mm et le logiciel doté d'un égaliseur 10 bandes assureront une expérience d'écoute de grande qualité. Visuellement, le casque impressionne grâce à son éclairage RGB 3D sur ses écouteurs. Le bandeau ajustable et les écouteurs amovibles améliorent le confort lors du port du casque.

Caractéristiques

UN SON ÉQUILIBRÉ

Le RUSH ER40 est équipé d'un driver de 50 mm pour un son équilibré. Le contrôleur Inline permet la régulation du volume et de couper le microphone. Le logiciel sert quant à lui à activer le son virtuel 7.1 et ajuster précisément le son grâce à l'égaliseur 10 bandes.

UNE GAMME DE COULEURS ÉPOUSTOUFLANTE

Via le contrôleur Inline, un impressionnant éclairage RGB 3D doté d'un effet de profondeur peut être activé et désactivé sur pression d'un bouton. L'éclairage dispose de deux variations : un effet radial dynamique ou une lueur permanente sans mouvement.

TOUT SIMPLEMENT CONFORTABLE

Grâce au contrôleur Inline, le volume s'ajuste facilement et le microphone peut être coupé. Le bandeau ajustable et les écouteurs amovibles offrent un confort incomparable tandis que les coussinets d'oreille permettent de garder la tête fraîche, même après plusieurs heures.

UNE TRANSMISSION VOCALE CLAIRE

La transmission vocale claire du microphone est agrémentée d'un filtre antibruit inclus, qui filtre efficacement les plosives lors de l'énonciation.

UN CÂBLE SOLIDE

Le câble est composé d'élastomère thermoplastique (TPE) flexible qui ne s'enroule et ne s'emmêle pas, et qui protège également les fils du câble. Sa longueur est de 240 cm et il dispose d'un connecteur USB.

Spécifications

| | |
|-------------------|--------------------|
| Nom du produit | RUSH ER40 |
| Type | Casque stéréo |
| Design | Circum-auriculaire |
| Connecteur | USB |
| Mode surround | ✓ |
| Contrôleur Inline | ✓ |
| Eclairage | ✓ |
| Poids sans câble | 295 g |

Spécifications des écouteurs

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Diamètre du haut-parleur | 50 mm |
| Impédance | 24 Ω \pm 15 % |
| Réponse de fréquence | 20 Hz - 20 000 Hz |
| Sensibilité | 95 dB \pm 3 dB |
| Puissance max. | 15 mW |
| Réglage du volume | Via le contrôleur Inline |

Spécifications du microphone

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Direction | Omnidirectionnel |
| Impédance | 2,2 k Ω |
| Réponse de fréquence | 100 Hz - 10 000 Hz |
| Sensibilité | -42 dB \pm 3 dB |
| Microphone amovible | ✓ |
| Microphone flexible | ✓ |
| Coupage du micro | Via le contrôleur Inline |

Câbles et connecteurs

| | |
|------------------------------|--------|
| Longueur totale du câble USB | 240 cm |
| Connecteurs plaqués or | ✓ |

Propriétés du logiciel

| | |
|-----------------|-------------|
| Egaliseur | 10 bandes |
| Mode surround | Virtual 7.1 |
| Effets Surround | 3 |

Compatibilité

| | |
|-----------------|---|
| PC(s)/Notebooks | ✓ |
| PlayStation 5 | ✓ |
| PlayStation 4 | ✓ |
| PlayStation 3 | ✓ |

Contenu de l'emballage

| |
|-------------------|
| RUSH ER40, Manuel |
|-------------------|

Code EAN

| | |
|-----------|---------------|
| RUSH ER40 | 4044951034208 |
|-----------|---------------|

