



RUSH ER40

De RUSH ER40 gamingheadset maakt zowel akoestisch als visueel indruk: de 50 mm drivers en de software met een 10-bands equalizer zorgen altijd voor een geweldige luisterervaring. Visueel maakt de headset indruk met zijn 3D-RGB-verlichting in de oorschelpen. Door de instelbare hoofdband en de beweegbare oorschelpen kan hij comfortabel worden gedragen.

Eigenschappen

GEBALANCEERD GELUID

De RUSH ER40 is uitgerust met 50 mm drivers voor een gebalanceerd geluid. Met de inline controller kun je het volume regelen en de microfoon dempen. De software kan worden gebruikt om het virtuele 7.1-geluid te dempen en de audio af te stellen met de 10-bands equalizer.

INDRUKWEKKENDE KLEUREN

Via de inline controller kan de indrukwekkende 3D-LED-verlichting met ruimtelijk effect met een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. De verlichting wordt in twee variaties weergegeven: als een dynamisch radiaal effect of een permanente gloed zonder beweging.

GEWOON COMFORTABEL

Met de inline controller kan het volume makkelijk worden aangepast en kan de microfoon worden gedempt. Door de instelbare hoofdband en de beweegbare oorschelpen zit kan hij comfortabel worden gedragen. Dankzij de met stof bedekte oorkussens kun je je hoofd koel houden, zelfs na uren dragen.

HELDERE STEMVERDRACHT

De heldere stemoverdracht van de microfoon wordt ondersteund door de meegeleverde plofkap, die efficiënt plofklanken uit de spraak filtert.

DUURZAME KABEL

De kabel is gemaakt van flexibele TPE, waardoor deze niet zo makkelijk oprolt en in de knoop raakt en ook beter beschermd is tegen kabelbreuken. De kabel is 240 cm lang en heeft een USB-aansluiting.

Specificaties

Productnaam	RUSH ER40
Type	Stereo headset
Design	Over-Ear
Aansluiting	USB
Surround-modus	✓
Bediening in snoer	✓
Verlichting	✓
Gewicht zonder kabel	295 g

Koptelefoon specificaties

Luidspreker diameter	50 mm
Impedantie	24 Ω \pm 15 %
Frequentiebereik	20 Hz - 20.000 Hz
Gevoeligheid	95 dB \pm 3 dB
Max. vermogen	15 mW
Volumeregeling	Via inline controller

Microfoon specificaties

Oppikpatroon	Omnidirectioneel
Impedantie	2,2 k Ω
Frequentiebereik	100 Hz - 10.000 Hz
Gevoeligheid	-42 dB \pm 3 dB
Afneembare microfoon	✓
Buigbare microfoon	✓
Mute-functie microfoon	Via inline controller

Kabel en aansluitingen

Totale kabellengte USB	240 cm
Vergulde connectoren	✓

Eigenschappen software

Equalizer	10-bands
Surround-modus	Virtueel 7.1
Surroundeffecten	3

Compatibiliteit

PC's/notebooks	✓
PlayStation 5	✓
PlayStation 4	✓
PlayStation 3	✓

Inhoud verpakking

RUSH ER40, Handleiding

EAN-code

RUSH ER40	4044951034208
-----------	---------------

