



RUSH ER40

Gamingowy zestaw słuchawkowy Rush ER40 zachwyca zarówno akustycznie, jak i wyglądem: 50-milimetrowy przetwornik i oprogramowanie z 10-pasmowym equalizerem zawsze zapewnią ekscytujące wrażenia słuchowe. Wizualnie zestaw zachwyca podświetleniem 3D-RGB na nausznikach. Regulowany pałąk i ruchome muszle słuchawkowe zapewniają wygodę noszenia.

Cechy

ZBALANSOWANY DŹWIĘK

RUSH ER40 jest wyposażony w 50-milimetrowy przetwornik zapewniający zrównoważony dźwięk. Wbudowany kontroler umożliwia regulację głośności i wyciszenie mikrofonu. Oprogramowanie może być używane do aktywacji wirtualnego dźwięku 7.1 i dostrajania dźwięku za pomocą 10-pasmowego equalizera.

UDERZAJĄCE ZESTAWIENIE KOLORÓW

Za pomocą wbudowanego kontrolera można jednym naciśnięciem przycisku aktywować i dezaktywować imponujące oświetlenie 3D-RGB z przestrzennym efektem głębi. Oświetlenie jest wyświetlane w dwóch wariantach: jako dynamiczny promienisty efekt lub jako stały blask.

PO PROSTU WYGODNE

Za pomocą wbudowanego kontrolera głośność można w prosty sposób regulować, a mikrofon da się wyciszyć. Regulowany pałąk i ruchome muszle słuchawkowe zapewniają wygodne dopasowanie, a pokryte materiałem nauszniki pozwalają zachować chłodną głowę nawet po wielu godzinach noszenia.

CZYSTA TRANSMISJA GŁOSU

Wyraźną transmisję głosu z mikrofonu uzupełnia dołączony filtr pop, który skutecznie odfiltruje dźwięki zwarte z mowy.

WYTRZYMAŁY KABEL

Kabel wykonany jest z elastycznego TPE, który nie zwija się i nie płącze tak łatwo, a także jest lepiej chroniony przed zerwaniem kabla. Kabel ma długość 240 cm i posiada złącze USB.

Specyfikacja

Nazwa produktu	RUSH ER40
Typ	Słuchawki Stereo
Konstrukcja	Nauszne
Podłączenie	USB
Tryb Surround	✓
Pilot na kablu	✓
Podświetlenie	✓
Waga bez kabla	295 g

Specyfikacja słuchawek

Średnica membran	50 mm
Impedancja	24 Ω ± 15 %
Pasma przenoszenia	20 Hz - 20 000 Hz
Czułość	95 dB ± 3 dB
Maks. moc	15 mW
Regulacja głośności	Przez pilota na kablu

Specyfikacja mikrofonu

Typ mikrofonu	Wielokierunkowy
Impedancja	2,2 kΩ
Pasma przenoszenia	100 Hz - 10 000 Hz
Czułość	-42 dB ± 3 dB
Odłączalny mikrofon	✓
Regulowany mikrofon	✓
Wyciszenie mikrofonu	Przez pilota na kablu

Kable i podłączenia

Całkowita długość kabla USB	240 cm
Połączone styki	✓

Software Properties

Equalizer	10-pasmowy
Tryb Surround	Wirtualny 7.1
Efekty surround	3

Kompatybilność

PC/Laptopy	✓
PlayStation 5	✓
PlayStation 4	✓
PlayStation 3	✓

Opakowanie zawiera

RUSH ER40, Instrukcja

Kod kreskowy

RUSH ER40	4044951034208
-----------	---------------

